

**BRANDMELDER-RELAIS FIT-TR24V INKL. TRANSFORMATOR 24V DC  
MIT MANIPULATIONSSCHUTZFUNKTION FÜR FIT(H)-SERIE**



**FIT-TR24V: Brandmeldersockel-Koppelrelais inkl. Transformator 24V DC und Öffnerkontakt für die FIT(H)-Serie**

<b>Socket ausgestattet mit Koppelrelais und Transformator 24V DC mit Anti-Sabotage-Funktion (Fail-safe)</b>
<b>Primäre Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz, 0,13 A</b>
<b>Sekundäre Stromversorgung: 24 V DC, 90 mA, stabilisiert 2 W</b>
<b>Der Öffnerkontakt wird auf 3 Arten ausgelöst:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Rauch erkannt wird</li> <li>• Wenn der Strom ausfällt</li> <li>• Wenn der Rauchmelder von der Grundplatte entfernt wird</li> </ul>
<b>Ausschnitte: 2 x 20 mm, 2 x 28 mm, flexible Kabeleinführung, Flachkabelkanal 250 mm</b>
<b>Mit FIT-TR24V können automatische Türen gesteuert werden</b>
<b>Gilt für Türschließer aller Marken</b>
<b>Maximale Anzahl anschließbarer Türschließer pro Koppelrelais: 1 Stück</b>
<b>Kombinierbar mit</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rauchmelder FIT-230(10) und FIT-230RF(L)</li> <li>• Wärmemelder FITH-230(10) und FITH-230RF(L)</li> </ul>
<b>Oberflächenmontage</b>
<b>Maße: Ø 110 mm, Höhe: 22 mm, Gewicht: 80 Gramm</b>
<b>Farbe: gebrochenes Weiß</b>
<b>Zertifizierung: CE</b>
<b>Garantie: 5 Jahre</b>
<b>Lieferung inklusive Montagematerial und 3 Stromkabeln 135 mm lang, ohne Rauchmelder</b>
<b>Verpackung: Karton 13,5x13,5x2,5 cm, 48 Stück pro Umkarton</b>
<b>EAN Code: 8 713686 000685</b>